

EVOLVEO

StrongVision S2

www.evolveo.com

Уважаеми клиенти,

благодарим ви, че избрахте камера StrongVision S2 на чешката компания EVOLVEO.

Вярваме, че ще се насладите на този продукт в максимална степен.

Преди първа употреба

- Поставете батериите в камерата като спазвате правилния поляритет (8xAA/1.5V).
- За най-добри резултати препоръчваме използването на маркови висококачествени алкални или литиеви батерии, които имат по-дълъг живот и работят надеждно дори при ниски температури.
- Акумулаторните батерии не са подходящи и е възможно камерата да не ги разпознае правилно. Акумулаторните батерии са склонни бързо да губят напрежение и са ненадеждни при ниски температури.
- Можете да използвате външен източник на захранване 6 V.
- Поставете SD карта памет и се уверете, че не е заключена (защитена срещу запис).

ВНИМАНИЕ – ПРОВЕРКА НА SIM КАРТАТА

Важна информация: SIM картата не трябва да е защитена с ПИН код!

1. Поставете SIM картата предназначена за камерата във Вашия мобилен телефон;
2. Изключете и включете телефона;
3. В случай, че SIM картата е защитена с ПИН код, моля, деактивирайте тази защита;
4. Изключете и включете телефона отново, за да се уверите, че защитата с ПИН код е деактивирана;
5. Изпратете пробно MMS съобщение от мобилния телефон;
6. Уверете се, че имате активирана връзка за пренос на данни и се свържете с интернет чрез мобилния телефон;
7. Наберете номера на друг мобилен телефон, за да проверите функционалността на SIM картата;
8. Уверете се, че по сметката на SIM картата има достатъчно средства;
9. Отстранете SIM картата от мобилния телефон;
10. Поставете SIM картата в съответния слот в камерата.

Настройка на камерата за изпращане на MMS съобщения и имейли

- Изтеглете софтуера за Вашата камера от:
ftp.evolveo.com/digital_camera/strongvision/strongvision-s2/software/
- Включете камерата в режим „TEST“ (изпитване) и свържете камерата към компютър посредством USB кабел
- След попълване на данните, моля, изберете „Save“ и съхранете генерирания файл „Parameter.dat“ в основната директория на SD картата
- Проверете дали заредените данни са верни като използвате дисплея на камерата

Пример за настройка на SIM карта (Vodafone CZ):

The screenshot shows a settings menu with three tabs: 'Menu', 'MMS', and 'SMTP'. The 'Menu' tab is selected. The settings are organized into several sections:

- Kamera**
 - Rozlišení: 16 MPix
 - Interval: 1 sek
 - Vicenasobný: Jeden
 - ISO: Auto
- Nastavení**
 - Režim: Kamera
 - Jazyk: Czech
 - Detekce pohybu: Vysoká
 - TV režim: PAL
 - Formát data: DD/MM/RR
- Video**
 - Rozlišení: 1080p
 - Délka videa: 10 sek
 - Hlas: ZAP

At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Uložit', 'Původní', and 'Nahrát'.

The image shows two screenshots of a mobile phone's settings menu, specifically the MMS and SMTP configuration screens. The top screenshot shows the MMS settings, and the bottom screenshot shows the SMTP settings.

Top Screenshot (MMS Settings):

- Menu:** MMS
- Nastavení MMS:**
 - MMS ZAP/VYP: ZAP
 - Obrázek číslo/den: 20
- Nastavení GPRS:**
 - APN: mms
 - Účet: mms
 - Heslo: mms
- Nastavení serveru:**
 - MMSC: http/mms
 - IP: 10.11.10.111
 - Port: 80
- Nastavení telefonu:**
 - Telefone 1: +420123456789
 - Telefone 2: [empty]
 - Telefone 3: [empty]
 - Telefone 4: [empty]
- Nastavení emailu:**
 - Email 1: vaclav.novak@gmail.com
 - Email 2: [empty]
 - Email 3: [empty]
 - Email 4: [empty]
- Buttons:** Uložit, Původní, Nahřít

Bottom Screenshot (SMTP Settings):

- Menu:** SMTP
- Nastavení SMTP:**
 - SMTP ZAP/VYP: ZAP
 - Obrázek číslo/den: 20
- GPRS nastavení:**
 - APN: internet
 - Účet: [empty]
 - Heslo: [empty]
- Nastavení serveru:**
 - Type: Gmail
 - Radio buttons: No SSL, SSL (selected), STARTTLS
 - Server: smtp.gmail.com
 - Port: 465
 - Email: vaclav.novak@gmail.com
 - Heslo: [masked]
- Nastavení emailu:**
 - Email 1: vaclav.novak@gmail.com
 - Email 2: [empty]
 - Email 3: [empty]
- Buttons:** Uložit, Původní, Nahřít

В случай, че не знаете правилните настройки за MMS и SMTP, моля, свържете се с Вашия мобилен оператор или проверете на интернет страницата на оператора.

Трипозиционен превключвател

1. Позиция „OFF” - камерата е изключена
Възможна е замяна на SD картата памет или батериите.
2. Позиция „ON” - камерата е включена
3. Позиция „TEST” - специален режим
Преглед на съдържанието на SD картата върху дисплея на камерата или преглед на съдържанието на камерата от компютър след свързване с USB кабел.

Четири работно режима

1. Photo - само снимки
2. Video - само видео
3. Photo and video - камерата първо прави снимка, а след това започва да записва видео
4. Time lapse - техника на снимане, при която отделните кадри се снимат в по-голям интервал

Два режима за заснемане на единични снимки или запис на видео

1. **Manually (ръчно)** - с дистанционно управление - поставете превключвателя на позиция „TEST” и потвърдете с „OK”
2. **Automatically motion detection (автоматично засичане на движение)** - поставете превключвателя на позиция „ON”, LED диодът ще свети в продължение на 10 секунди - когато камерата засече движение, тя ще направи снимка или ще запише видео

Използвани термини

INTERVAL

- Настройка на времеви интервал до следващо засичане на движение
напр. 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

TIMER

- Настройка на времеви интервал за засичане на движение
напр. от 10:00:00 до 11:30:00

FORMATTING

- форматиране (пълно изтриване) на съдържанието на SD картата

MULTIPLE

- заснемане на единични кадри през равни интервали 1, 3, 6, 9

NUMBER

- брой заснемания

PASSWORD

- защита с ПИН код на камерата

ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ

Поставете превключвателя в позиция „TEST” и настройте параметрите на камерата

съобразно Вашите нужди използвайки дисплея.

Режим на търсене на съдържание (върху дисплея на камерата)

Поставете превключвателя на позиция „TEST” и натиснете бутон „надясно“ от дистанционното управление.

Търсене на снимки: натиснете бутони „нагоре“ и надолу“

Преглед на видео: натиснете бутон „наляво“, за да стартирате или спрете възпроизвеждането.

Натиснете „OK”, за да излезете от режим на търсене.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Камерата не изпраща MMS съобщения или имейли	Уверете се, че сте изпълнили всички задължителни стъпки погоре, вижте „ ВНИМАНИЕ - ПРОВЕРКА НА SIM КАРТАТА ”. Не разчитайте на уверенията на оператора или други лица. Най-често проблемите се дължат на неспазване на инструкциите. Проверете настройката на SIM картата през софтуера на EVOLVEO.
Снимките са размазани, с твърде едро зърно и др.	Причината най-вероятно са лошите метеорологични условия - вятър, сняг, дъжд, мъгла и т.н.

Нужна Ви е допълнителна помощ или съвет?

Първо прочетете раздел „Frequently Asked Questions“ (често задавани въпроси) от сайта www.evolveo.com или се свържете с отдела за техническа поддръжка на EVOLVEO. Този продукт е в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Възможно е действителният дизайн или функции да не отговарят напълно на условията в настоящото ръководство на потребителя. Възможните разлики на продукта не са дефекти, поради което те не са основание за гаранционен иск.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

www.evolveo.com/cz/helpdesk

Гаранцията отпада при:

- неправилна употреба на устройството;
- инсталиране на фърмуеър различен от този, който е инсталиран на камерата или може да се изтегли ръчно или автоматично от менюто на устройството;
- Електрически или механични повреди причинени от неправилна употреба;
- повреди вследствие на екстремни условия на околната среда, като огън, вода, статично електричество, пренапрежение и т.н.;
- повреди причинени от опит за неоторизиран ремонт;
- нарушаване целостта на гаранционната пломба или когато серийният номер на устройството не се чете



Третиране на отпадъци

Символът със зачеркнат контейнер върху продукта, документацията или опаковката

напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ABACUS Electric s.r.o. декларира, че EVOLVEO StrongVision S2 е в съответствие с основните изисквания на стандартите и наредбите, които са приложими за този тип устройства.

Пълната Декларация за съответствие е публикувана на адрес <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Авторски права © ABACUS Electric, s.r.o.

Всички права запазени. Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие.

EVOLVEO

StrongVision S2

www.evolveo.com