

EVOLVE® Xany 4 LTE

Szoba antenna digitális és analóg TV-jel vételére

Bevezető:

Ez egy speciálisan analóg és digitális földfelszíni televíziós sugárzás vételére kialakított antenna. Minden televíziós jelet vesz az Ön környezetében a VHF és UHF sávon, valamint az FM rádiójelet is. Ez a legjobb megoldás otthoni vételre és digitális hordozható televízióhoz. Ez az antenna aktív, és váltakozó áramú tápellátással működik. Telepítése, akárcsak használata nagyon egyszerű.

Műszaki adatok:

- Frekvenciataromány: VHF 87,5-230 MHz UHF 470-862 MHz
- Vételi tartomány: FM/VHF/UHF
- Max. nyereség: 50 dBi
- Kimeneti szint: max. 95 dB μ V
- Kimeneti impedancia: 75 Ω
- Zajszám: 5 dB
- Tápforrás: AC230 V 50 Hz

A termék tulajdonságai:

- Változtatható erősítésszabályozás
- LED-es töltéskijelzés
- SMD kialakítás
- Beépített erősítő magas nyereséggel és alacsony zajszinttel.
- Az állítható hurokantenna jobb UHF-vételt tesz lehetővé.
- Az állítható teleszkópos antenna biztosítja a VHF és FM rádiójelek optimális vételét.
- Speciálisan kompatibilis a különböző digitális jeleket (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) és DAB/FM rádiójeleket vevő HDTV-vel.

Telepítés:

Megjegyzés: A legjobb vétel elérése érdekében ellenőrizze az alábbi feltételeket

1. Tartsa az antennát távol zavarforrásoktól és energiaigényes készülékektől, mint pl. légkondicionáló, lift, hajszárító, mikrohullámú sütő stb.
2. Ha helyiségben használja, az antennát az ablakokhoz közel helyezze el.
3. Az antennát minél magasabbra telepítse: földfelszíni digitális jel vétele esetén az antenna és az átvíztörny közötti akadályok ideiglenes jelvesztést okozhatnak. Ha tehát az antennát a lehető legmagasabbra szereli, ezt a veszteséget minimalizálhatja.



BEÁLLÍTÁSOK ÉS CSATLAKOZÁSOK

- Csatlakoztassa a tápadapter kábelét (1) a konnektorba.
- Csatlakoztassa a koaxiális kábelt (2) televíziója vagy a digitális földfelszíni sugárzás vételére szolgáló set-top box antennabemenetéhez.

Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatása megfelelő, ezután kapcsolja be az antenna főkapcsolóját (4), a kontroll-lámpa (3) kigyullad, és jelzi, hogy a belső antenna erősítője működik.

Most kapcsolja be a TV-t, és válasszon egy csatornát. Állítsa be a rúdantennát (7), az UHF dipólt (5), az UHF reflektort (6) és a nyereségszabályzót (4) az alábbi bekezdésekben található instrukciók szerint.

A JEL VÉTELE

VHF JELEK -I-III SÁV (1-12 csatorna)

Ez az antenna rúdantennákon (7) keresztül veszi a VHF (analóg és digitális) jelet.

A legjobb jelvétele érdekében a rúdantennát az alábbi módon állítsa be:

- az I. sávhoz: a rúdantennát teljesen húzza ki;
- a III sávhoz: tolja vissza a rúdantennákat kb. 40 cm hosszúra (a hosszúság a venni kívánt csatornától függ);
- ezután mozgassa a rúdantennákat, amíg el nem éri a legjobb jelvétele.

UHF JELEK - IV-V SÁV (21 - 69 csatorna)

Ez az antenna dipól antennákon (5) keresztül veszi az UHF jeleket:

- fordítsa az UHF reflektort oldalra;
- forgassa el a dipól antennát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a legjobb jelet.

NYERESÉGSZABÁLYZÁS

Ha be akarja állítani az erősítő nyereségét, forgassa el a nyereségszabályzót (4), míg el nem éri a legjobb jelvétele:


- A nyereség növeléséhez forgassa a szabályzót az óramutató járásával megegyező irányba.
- A nyereség csökkentéséhez forgassa a szabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba.

Megjegyzés: Ezt az antennát TV-hez vagy set-top boxhoz lehet használni. Az antenna telepítésekor figyeljen erre a két módszerre:

(1. ábra) Közvetlen csatlakoztatás a TV-készülékhez

(2. ábra) Közvetlen csatlakoztatás a földfelszíni sugárzásokra szolgáló set-top boxhoz

1. ábra



2. ábra





Megsemmisítés

Az áthúzott konténer ikon a terméken, a szövegben vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus készüléket, elemet és akkumulátort a szelektív hulladék közé kell kidobni élettartama lejártá után. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO Xany 4 összhangban van az ilyen típusú készülékekre vonatkozó normákkal és rendelkezésekkel.

A Megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege letölthető az <ftp://ftp.evolveo.cpm/ce> címről

Dovozce/Dovozca/Importer/Importőr
Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó
Naxya Limited
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva. A kivitel és jellemzők előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.