

**CZ**

Tento model je univerzální napájecí adaptér pro notebooky. Vstupní napětí AC100V až 240V ~ 50-60Hz, DC napětí: 15V ~ 20V. Výstupní výkon max. 70 wattů Ochranné funkce: ochrana proti přetížení, ochrana proti zkratu. S několika koncovkami, které vyhovují většině notebooků na trhu viz popis níže.

No.	Název	Specifikace
1.	Jmenovité vstupní napětí (50-60 Hz)	AC 110V nebo AC220V~
	Rozsah vstupního napětí(50-60Hz)	AC 100V-240V~
2.	Vstupní jmenovitý proud	0.7AMP
	Integrovaný USB port	5V/2.1A
3.	Výstupní výkon (max.)	70W
	Účinnost	>80%(TYP)
4.	Výstupní napětí: 15V / 16V / 18,5V / 19V / 19,5V / 20V DC (0 ~ + 0,9V) bez zátěže	DC 15V-20V
5.	Výstupní napětí (jmenovité zatížení): 15V / 16V / 18,5V / 19V / 19,5V / 20V (-0,9V ~ + 0,8V)	DC 15V-20V
	Výstupní proud: 15V ~ 16V 5A, 18,5V 4,8A, 19V 4,7A, 19,5A 4,6A, 20V 4,5A	
6.	Ochrana proti přetížení / OTP	ANO
7.	Ochrana proti zkratu	ANO
8.	Tolerance vstupního napětí	+/-5%
9.	Regulace při zatížení	+ -5%

**Provozní teplota a vlhkost:**

- Provozní teplota: 0 až 40 °C
- Vlhkost: 10% až 90%

**Skladovací teplota a vlhkost:**

- Skladovací teplota: -15 až 50 °C
- Vlhkost: 5% až 95%

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

- Nevytahujte síťovou šňůru ze zásuvky za kabel.
- Nepřipojujte a nevytahujte síťovou šňůru do zásuvky vlhkými rukami.
- Nepřipojujte adaptér do elektrické sítě při zjištění, že je adaptér poškozen (např. zkrat, spálený PVC obal).
- Okamžitě vytáhněte z elektrické sítě, jestliže ucítíte spáleninu.
- Nerozebírejte toto zařízení, nepokoušejte se jej jakkoli upravovat hrozí nebezpečí požáru, poranění nebo poškození osobního majetku. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisu (Abacus Electric s.r.o.)
- Nevystavujte přímému slunci, nepokládejte jej na topení popř. jiný zdroj tepla. Nezakrývejte jej papírem nebo jiným materiálem, aby cirkuloval vzduch
- Nepoužívejte v prostředí, kde je teplota nižší než 0°C a vyšší než 40°C. Používejte na větraných místech.
- Nepokládejte adaptér na místa, která jsou citlivá na teplo.
- Ujistěte se, že Váš zdroj elektrické energie dodává správné napětí (V) a správnou frekvenci (Hz).
- Nepoužívejte adaptér s poškozeným přívodem, výstupními kabely nebo pojistkami.
- Udržujte mimo dosah dětí
- Ujistěte se, že výstupní napětí tohoto napájecího adaptéru odpovídá pro vaše zařízení.
- Odpojte zařízení od sítě, pokud jej nebudete delší dobu používat.

**Záruční a pozáruční servis**

Opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete produkt poškodit a přijít o záruku.



**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO Chargee B70 splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

**SK**

Tento model je univerzálny napájací adaptér pre notebooky. Vstupné napätie AC100V až 240V ~ 50-60Hz, DC napätie: 15 V ~ 20V. Výstupný výkon max. 70 wattov Ochranné funkcie: ochrana proti preťaženiu, ochrana proti skratu. S niekoľkými koncovkami, ktoré vyhovujú väčšine notebookov na trhu vid' popis nižšie.

No.	Název	špecifikácie
1.	Menovité vstupné napätie (50-60 Hz)	AC 110V alebo AC220V~
	Rozsah vstupného napätia (50-60Hz)	AC 100V-240V~
2.	Vstupný menovitý prúd	0.7AMP
	Integrovaný USB port	5V/2.1A
3.	Výstupný výkon (max.)	70W
	účinnosť	>80%(TYP)
4.	Výstupné napätie: 15V / 16V / 18,5V / 19V / 19,5V / 20V DC (0 ~ + 0,9V) bez záťaže	DC 15V-20V
5.	Výstupné napätie (menovité zaťaženie): 15V / 16V / 18,5V / 19V / 19,5V / 20V (-0,9V ~ + 0,8V)	DC 15V-20V
	Výstupný prúd: 15V ~ 16V 5A, 18,5V 4,8A, 19V 4,7A, 19,5A 4,6A, 20V 4,5A	
6.	Ochrana proti preťaženiu / OTP	ANO
7.	Ochrana proti skratu	ANO
8.	Tolerancia vstupného napätia	+/-5%
9.	Regulácia pri zaťažení	+ -5%

**Prevádzková teplota a vlhkosť:**

- Prevádzková teplota: 0 až 40 ° C
- Vlhkosť: 10% až 90%

**Skladovacia teplota a vlhkosť:**

- Skladovacia teplota: -15 až 50 ° C
- Vlhkosť: 5% až 95%

**Dôležité bezpečnostné opatrenia:**

- Nevyťahujte sieťovú šnúru zo zásuvky za kábel.
- Nepripájajte a nevyťahujte sieťovú šnúru do zásuvky vlhkými rukami.
- Nezapájajte adaptér do elektrickej siete pri zistení, že je adaptér poškodený (napr. Skrat, spálený PVC obal).
- Okamžite vytriahnite z elektrickej siete, ak ucítite popálenie.
- Nerozoberajte toto zariadenie, nepokúšajte sa ho akokoľvek upravovať hrozí nebezpečenstvo požiaru, poranenia alebo poškodenia osobného majetku. Všetky opravy zverte autorizovanému servisu (Abacus Electric s.r.o.)
- Nevystavujte priamemu slnku, nekladte ho na kúrenie popr. iný zdroj tepla. Nezakrývajte ho papierom alebo iným materiálom, aby cirkuloval vzduch
- Nepoužívajte v prostredí, kde je teplota nižšia ako 0 ° C a vyššia ako 40 ° C. Používajte na vetraných miestach.
- Nekladte adaptér na miesta, ktoré sú citlivé na teplo.
- Uistite sa, že Váš zdroj elektrickej energie dodáva správne napätie (V) a správnu frekvenciu (Hz).
- Nepoužívajte adaptér s poškodeným prívodom, výstupnými káblami alebo poistkami.
- Udržujte mimo dosahu detí
- Uistite sa, že výstupné napätie tohto napájacieho adaptéra zodpovedá pre vaše zariadenie.
- Odpojte zariadenie od siete, ak ho nebudete dlhšiu dobu používať.

**Záručný a pozáručný servis**

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), inak môžete výrobok poškodiť a stratiť záruku.



**Likvidácia:** Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch Európskej únie je nutné všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

**VYHLÁSENIE O ZHODE**

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO Chargee B70 spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importör Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Česká republika	Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó Naxya Limited No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Vyrobené v Číne
--	---

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.  
[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)  
[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.